

ATS-US

GROWATT (ATS-US) Interruptor de transferencia automática y transformador de fase dividida

- El ATS-US viene con un transformador incorporado
- El ATS 5000T -US tiene una suma máxima de L1-N y L2-N simultáneos de 5000VA
- El ATS 11400T -US tiene una suma máxima de L1-N y L2-N de 11400VA



GROWATT

www.ginverter.com

P O W E R
- I N G
T O M O -
R R O W O

Hoja de datos	ATS 5000T- US	ATS 11400T-US
Datos de entrada (CA)		
EPS		
Voltaje nominal	240V	
Frecuencia nominal	50/60Hz	
Max. Potencia	5000VA	11400VA
Máx. Corriente	21A@240Vac	48A@240Vac
Red AC		
Voltaje nominal	240V	
Frecuencia nominal	50/60Hz	
Max. Potencia	5000VA	11400VA
Potencia máx. Corriente	21A@240Vac	48A@240Vac
Datos de salida (CA)		
Datos de la fase dividida		
Potencia nominal (L-L)	5000VA	11400VA
Potencia nominal equilibrada (L-N)	5000VA	11400VA
Potencia nominal desequilibrada (L-N)	3000W	
Voltaje de salida	120/240Vac	
Corriente continua máxima (L-L)	21A@240Vac	48A@240Vac
Corriente continua máxima (L-N)	25A@120Vac	25A@120Vac
Datos generales		
Refrigeración	Convección natural	
Protección ambiental	NEMA 4X(IP65)	
Instalación	Montaje en pared	
Rango de temperatura de operación	15.6kg	
Peso	-25~+55°C	
Dimensiones	480/275/105mm	
Garantía	1 año	
UL1741:2018 CSA C22.2 NO 107.1:2016		

La potencia nominal del lado secundario L1-N y L2-N puede ser de hasta 5kVA respectivamente, y la diferencia de potencia entre las dos fases divididas no puede superar los 1,5kW